

					• •			
		Frit	zCall .	CoCPit		,	Testphase endet bald	
		07.2013 > Rahummer: Despusie	Paula Schmidt	Rufmanner: Firma Ries Depuis	Rufnurrener: unbekarvet Intervise 1247	Rufnummer: Dopusit	-14:20	-)
Prestall CoCPE	09.46 C	Rufnummer: Dolpunks Angendere No	Paula Schmidt 1214 1214 12145 Bernd Müller	Rufmannen: U2005 Rufmannen: unbekanne Zeitpunte 10: U2008 Rufmannen: Filesenleger Paul	Rufmarrener: Peter Kahl Zeitpunks S242 Augunalises No. 12046 Rafmarrener: Fissenfleger Paul	Rufnummen: Be Zultpunks Angenutere No	Freitag, 18. Mai	jetat 455 am as 610210 14.19 an as 610210
Fliesenleger Paul an 122456 Andreas Müller an 122456 unbekannt an 122456 Anke	09.46 🥅 09.36 🔗 Gestern 14.28 🔗	Zeitpunkt Angendene No Rufmunner: Zeitpunkt Angendene No	10.00 120456 Bernd Müller 10.00 120456	Antipunkt 225 Antipunkter No. 22444 Rufnurrener: Anke Deligunkt. 227 Angendere No. 22456	Delgovite 10.12 Angeodene 10.1 (2014) Rufmarmene: Anike Delgovite 10.1 (2016) Angeodene 10.1 (2016)	Zelgunia Angendene No Radnummerc: Paulie Zelgunia Angendene No	Paula Schwidt Faller in schaufte schaufte schaufte Faller in schaufte schaufte schaufte meidelberung, Neusaurand Lüsse	12.45
an 123456 Anke an 123456 Andreas Müller an 123456 Papa an 123456	Gestern 12:40 CP Gestern 12:40 CP Gestern 12:36 CP Gestern 12:34 CP						2	
Peter Kahl an 123456 Fliesenleger Paul an 123456	Gestern 12:33 (*) Gestern 12:33 (*)				4		Entsperre	n

FritzCall .CoCPit Schnelleinrichtung



Willkommen bei der Ersteinrichtung von FritzCall .CoCPit

Damit Sie unseren FritzCall-Dienst nutzen können, müssen Sie sich die aktuelle Version unserer FritzCall .CoCPit-App für Ihre Plattform wie beispielsweise Windows 8, iOS oder Android installieren.

Die Apps finden Sie kostenlos im App Store der jeweiligen Plattform.

Starten Sie die App und registrieren Sie sich bei unserem FritzCall-Dienst. Sie bekommen nach einer Bestätigungs-E-Mail eine Antwort-E-Mail zugesandt, die Ihre persönlichen Zugangsdaten beinhaltet.

Auf den folgenden Seiten führen wir Sie Schritt für Schritt durch die notwendigen Konfigurationen, damit Sie die FritzCall .CoCPit-App in Betrieb nehmen können.



Ihre persönlichen Zugangsdaten

Die persönlichen Daten in unserer Antwort-E-Mail sind hier im Beispiel farbig markiert, damit Sie später wissen, wo bei der Konfiguration was eingetragen werden muss.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie weder den Registrierungsschlüssel noch Ihre FritzCall .CoCPit-E-Mail-Adresse weitergeben!

Ihr Registrierungsschlüssel lautet 12345-ABCDE-12345-ABCDE-12345

Bitte geben Sie den Registrierungsschlüssel in Ihrer App exakt wie angegeben ein. Am einfachsten und sichersten geht das mit "Copy and Paste".

Damit Ihre App Ihnen Ihre Anrufe signalisieren kann, müssen Sie nun noch einige Daten in der Konfigurationsseite Ihrer Fritz!Box eingeben. Verwenden Sie dazu ebenfalls am besten "Copy and Paste".

Die Konfigurationsseite Ihrer Fritz!Box erreichen Sie im Allgemeinen unter http://fritz.box. Geben Sie das Konfigurationspasswort Ihrer Fritz!Box ein, und öffnen Sie den Eintrag "Push Service" im Menü "System".

Die Kontodaten, die Sie für den Mailversand in Ihrer Fritz!Box eingeben müssen, sind:

E-Mail-Adresse: fb.email-adresse-at.yahoo.del@marmikosecuredatamanager.de

Kennwort: 12345-ABCDE-12345-ABCDE-12345

negative accomposition of a since of acceluate

E-Mail-Benutzername: fb.email-adresse-at.yahoo.de1

SMTP-Server: push.marmikosecuredatamanager.de

Bitte achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt darauf, dass das Häkchen bei "Dieser Server unterstützt eine sichere Verbindung (SSL)" gesetzt ist.

Abarbiingand luinna fin die Meillerfinunstien eit den enternationde

Einrichtung iPhone / iPad

Bei dem iPhone oder iPad ist die Einrichtung von FritzCall .CoCPit sehr einfach.

Geben Sie zur Anmeldung des iPhones oder iPads an unseren FritzCall-Dienst den Registrierungsschlüssel aus der E-Mail ein, die wir Ihnen zugesandt haben.

Das Gerät meldet sich daraufhin bei dem FritzCall-Dienst an und ist bereit für den Empfang von Anruf-Signalisierungen.



Die Anrufliste ist natürlich noch leer, da Sie erst noch die Fritzbox konfigurieren müssen.



Einrichtung Windows 8

Unter Windows 8 ist die Einrichtung von FritzCall .CoCPit sehr einfach.

Geben Sie zur Anmeldung des Windows 8-Geräts an unseren FritzCall-Dienst den Registrierungsschlüssel aus der E-Mail ein, die wir Ihnen zugesandt haben.

Das Gerät meldet sich daraufhin bei dem FritzCall-Dienst an und ist bereit für den Empfang von Anruf-Signalisierungen.



Die Anrufliste ist natürlich noch leer, da Sie erst noch die Fritzbox konfigurieren müssen.



Einrichtung Android

Unter Android ab Version 2.3 ist die Einrichtung von FritzCall .CoCPit sehr einfach.

Geben Sie zur Anmeldung des Android-Geräts an unseren FritzCall-Dienst den Registrierungsschlüssel aus der E-Mail ein, die wir Ihnen zugesandt haben.

Das Gerät meldet sich daraufhin bei dem FritzCall-Dienst an und ist bereit für den Empfang von Anruf-Signalisierungen.



Die Anrufliste ist natürlich noch leer, da Sie erst noch die Fritzbox konfigurieren müssen.



Einrichtung Fritzbox

Bitte starten Sie einen Browser und rufen Sie die Startseite Ihrer Fritzbox unter "http://fritz.box" auf.

Eventuell kann es sein, dass Sie sich einloggen müssen.

Bitte beachten Sie:

Bei anderen Fritzbox Modellen kann die Konfigurationsoberfläche bzw. die einzelnen Menüpunkte etwas anders sein.

FRITZIBox - Mozilla Firefox				
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik	Lesezeichen Egtras Hilfe			
0 0 × C 0 0	<pre>d http://fritz.box</pre>			<u>∱</u> ₹
I FRITZIBox	+			
FRITZ!	FRIT	-Z!Box 7320		
		- 2000-22-		and the second second second
	Willkommen bei Ihr	rer FRITZIBox		
		Karan I.a.		
	Meiden sie sich mit I	nrem Kennwort an.		
	Nennwort			
	Kennwort vergessen?	(Anmelden	
×				

Einrichtung Fritzbox Push Service

Damit Ihre Fritzbox in der Lage ist, Statusmeldungen zu versenden, müssen Sie diese konfigurieren.

Hierzu fügen Sie bitte im Menüpunkt "System" -> "Push Service" die E-Mail-Adresse sowie das Kennwort aus der E-Mail ein, die wir Ihnen geschickt haben.

Bei den Zugangsdaten tragen Sie bitte ebenfalls den E-Mail-Benutzernamen sowie den SMTP-Server aus Ihrer E-Mail ein.

Zum Bestätigen bitte "Übernehmen" anklicken.

Bitte beachten Sie:

Durch die Ersteinrichtung bekommen Sie automatisch alle Nachrichten auch an Ihre E-Mail-Adresse weitergeleitet, die Sie bei der Registrierung angegeben haben.



Einrichtung Fritzbox Push Service

Unter dem Reiter "Erweiterte Einstellungen" können Sie konfigurieren, welche Anrufe Sie auf Ihrem Smartphone / Tablet signalisiert bekommen möchten.

In unserem Beispiel nehmen wir an, dass Sie über alle ankommenden Anrufe informiert werden möchten.

Bitte bestätigen Sie die Einstellungen mit Klick auf den "Übernehmen"-Knopf.

FRITZIBox - Mozilla Firefox	
atei Bearbeiten Ansicht ⊆hro	nik Lesezeichen Egtras Hilfe
3	
FRITZ:Box	+
	Angemeidet v FRITZIBox FRITZINAS MyFRITZI
Ubersicht	Push Service
Internet	Einstellungen Erweiterte Einstellungen
Heimnetz	Regelmäßige Push-Service-Mail
DECT	Wählen Sie aus, welche Informationen die Push-Service-Mail enthalten soll:
System	Anrufiste
Ereignisse	 Statistik zur Kindersicherung (Zeitbeschränkung) Statistik zur Online-Zeit
Energiemonitor	Ereignisprotokol
Push Service	DSL-Anschlussinformationen
Info-Anzeige	
Nachtschaltung	Push-Service-Mail bei bestimmten Ereignissen
FRITZIBox-Kennwort	Die FRITZIBer kann zusätzlich zu den meselmäßigen Push-Sendre-Mails auch hei bestimmten Freinnissen F-Mails versenden
Einstellungen sichern	Wählen Sie, für welche Ereignisse Sie eine Nachricht per Push Service erhalten möchten:
Firmware-Update	Neue Firmware-Version verfügbar
Zurücksetzen	Empfänger
Ansicht	
	Ankommende Anrufe
Assistenten	Entgangene Anrule Anrule Anrule
Einrichten, Update, Telefone	
	 Aufbau der Internetverbindung (Push-Service-Mail sendet die aktuelle IP-Adresse)
FRITZINAS Daten, Musik, Bilder, Filme	Anderer Empfänger
MyFRITZI	Wenn die Push-Service-Mail an eine andere E-Mail-Adresse gesendet werden soll, als im Bereich "Einstellungen" angegeben, geben Sie diese E-Mail-Adresse hier an.
NAS Annile Nachrichten	An diese E-Mail-Adresse senden:
1	

Einrichtung Fritzbox Sprach-Nachrichten 1/2

Die Fritzbox kann nun zwar Nachrichten bei Anrufen versenden, weiß aber noch nicht, wie sie die auf den Anrufbeantworter gesprochenen Nachrichten weiterleiten soll.

Dazu ist es nötig, eine kleine Änderung an der Konfiguration des Anrufbeantworters vorzunehmen.

Hierfür bitte den "Bearbeiten"-Knopf drücken.

RITZIBox - Mozilla Firefox i Bearbeiten Ansicht Chr	ronik Lesezeichen Egtras Hilfe						
OX C B	1 Chttp://fritz.box					-	
CDIT 7:0 av	-						
FN112.00X							
FRITZ!	F	RITZ!Bo	x 7320				
·			Angemeidet 🔻	FRITZIBox FF	RITZINAS My	FRITZI	0
Übersicht	Telefoniegeräte						
Internet Telefonie	Auf dieser Seite können Sie bearbeiten.	die an der FRITZIBox ang	geschlossenen Telef	one, Anrufbeantworter	und Faxgeräte einri	chten un	đ
Anrufbeantworter	Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer	ankommend	intern		
Telefonbuch	RUDI DECT	DECT	1309600	1309600	**610		X
Weckruf	RuebliPhone	LANWLAN	1309600	1309600	**620		X
Rufumleitung	Anrufbeantworter	integriert		1309600	**600		x
Wahlregeln	AB Website	integriert		1306261	**601	7	x
Telefoniegeräte	Fasturition	integriert		1306260			Ň
Eigene Rufnummern	- and the state			1000200			
leimnetz			-				
WLAN				Liste drucken Neue	es Gerät einrichten	Hil	le
System							
ayaveni							
Assistantan							
Einrichten, Update, Telefone							
FRITZINAS							

Einrichtung Fritzbox Sprach-Nachrichten 2/2

Bei "Nachrichten" fügen Sie bitte die E-Mail-Adresse aus der E-Mail ein, die wir Ihnen zugeschickt haben.

Die hier einzugebende Adresse endet immer auf

"@marmikosecuredatamanager.de"

Bitte setzen Sie das Häkchen bei "Nachrichten per E-Mail versenden" und bestätigen Sie die Änderungen mit dem Klick auf den "OK"-Knopf.

FRITZ!Box - Mozilla Firefox		×
<u>)</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>C</u>	<u>Chronik</u> Lesezeichen E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe	
6	Creation of the second se	☆▽
FRITZ!Box	+	
Übersicht	Anrufbeantworter	
Internet	Auf dieser Seite können Sie den Anrufbeantworter an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.	
Telefonie		_
Anrufe	Anrufbeantworter aktiv	
Anrufbeantworter	Bezeichnung Anrufbeantworter	
Telefonbuch		-
Weckruf	Anrufe	
Rufsperren	Nachrichten für folgende Rufnummern annehmen:	
Rufumleitung	◯ auf alle Rufnummern reagieren	
vvaniregein Telefeniegenäte	Inur auf folgende Rufnummern reagieren	
Eigono Rufoummoro	✓ 1309600	
Heimmetr	Betriebsart	
WIAN		
DECT		
System	Ansage	
	Endansage Standard Ansage ändern	
	Ansageverzogerung zu sekunden ÷	
Assistenten		
Emilianten, opulate, felelene	Weitere Einstellungen •	
		-
Daten Musik Bilder Filme	Nachrichten	
	☑ Nachrichten per E-Mail versenden	
	Nachrichten nach Versand vom Anrufbeantworter löschen	
NAS Anrufe Nachrichten	Versenden an die E-Mail-Adresse fb.email-adresse-at.yahoo.de1.	
Terio, Fairoro, Machinement	USB-Speicher zur Erhöhung der Aufnahmekapazität verwenden	
	Speicherort Pfad: \FRITZ\voicebox	
x		

Einrichtung Fritzbox Fax-Nachrichten 1/2

Es können auch eingegangene Faxe per Push Nachricht signalisiert und in der App angezeigt werden. Damit Sie diese Funktion nutzen können, ist es nötig eine kleine Änderung an der Konfiguration eines bereits eingerichteten Faxgeräts vornehmen.

Hierfür bitte den "Bearbeiten"-Knopf des Faxgeräts drücken.

RITZIBox - Mozilla Firefox							
i Bearbeiten Ansicht Chr	ronik Lesezeichen Egtras Hilfe						
0 × C 4	☆ http://fritz.box						<u></u>
RITZ:Box	+						
<u>^</u>							
Enler71			~ 7220				
		K. 17. DO	x 7320	and the second			
~			Annual data				
			Angemeidet	FRIIZIBOX FR		FROTZ	
bersicht	Telefoniegeräte						
iternet	Auf dieser Seite können Sie	die an der FRITZIBox and	eschlossenen Tele	fone, Anrufbeantworter u	nd Faxgeräte einr	ichten un	d
elefonie	bearbeiten.						
Anrufe	Bereichaung	Apachhusa	Rufnummer				
Anrutbeantworter	bezeichnung	Anschluss	ausgehend	ankommend	intern		
Wecknuf	Rúbil DECT	DECT	1309600	1309600	**610		×
Rufsperren	RuebliPhone	LANWLAN	1309600	1309600	**620		X
Rufumleitung	Anrufbeantworter	integriert		1309600	**600		X
Wahiregein	AB Website	integriert		1306261	**601		X
Telefoniegeräte	Faxfunktion	integriert		1306260			X
Eigene Rufnummern	L						
eimnetz							-
eimnetz /LAN			(Liste drucken Neues	Gerät einrichten	Hil	fe
leimnetz VLAN VECT			(Liste drucken Neues	Gerät einrichten	Hil	fe
leimnetz VLAN ECT ystem			(Liste drucken Neues	Gerät einrichten	Hil	fe
leimnetz VLAN DECT System			(Liste drucken Neues	Gerät einrichten	Hil	fe
leimnetz VLAN JECT lystem			(Liste drucken) (Neues	Gerät einrichten	Hi	fe
leimnetz VLAN DECT System Assistenten Einrichten, Update, Telefone			(Liste drucken] Neues	Gerät einrichten	Hi	fe
eimnetz /LAN ECT ystem kssistenten inrichten, Update, Telefone			(Liste drucken) Neues	Gerät einrichten	Hi	fe

Einrichtung Fritzbox Fax-Nachrichten 2/2

Bei "Merkmale" des Faxgeräts fügen Sie bitte die E-Mail-Adresse aus der E-Mail im Feld "E-Mail-Adresse"ein, die wir Ihnen zugeschickt haben.

Die hier einzugebende Adresse endet immer auf

"@marmikosecuredatamanager.de"

Bitte setzen Sie das Häkchen bei "per E-Mail versenden" und bestätigen Sie die Einstellungen mit Klick auf den "OK"-Knopf.

In der FritzCall .CoCPit-App können Sie nun bequem die frisch eingetroffenen Faxe lesen.



Abschließender Test

Die Konfiguration Ihrer Geräte sowie der Fritzbox ist nun vollständig. Sie können nun FritzCall .CoCPit testen, in dem Sie die Rufnummer Ihrer Fritzbox anrufen.

Sie werden zeitnah auf Ihren konfigurierten Geräten eine Mitteilung erhalten, die Ihnen einen entgangenen Anruf an Ihrer Fritzbox signalisiert. Sie können auch Sprachnachrichten hinterlassen uns sie bequem vom Smartphone oder Tablet abrufen. Versuchen Sie es!

Herzlichen Glückwünsch! Ihr FritzCall .CoCPit ist nun einsatzbereit!

Eventuelle weitere Konfigurationen können Sie in den Apps vornehmen.



Um FritzCall .CoCPit nutzen zu können, muss die Fritzbox unseren FritzCall-Dienst über das Internet erreichen können. Auch müssen Ihre Endgeräte wie Smartphones oder Tablets Zugriff auf das Internet haben.

